

LCM600 MED Serie

Geschlossenes 600-Watt Netzteil



Die Netzteilserie LCM600 von Artesyn erreicht eine Ausgangsleistung von 600 Watt. Erhältlich ist das Netzteil in den Ausgangspannungen 12V, 15V, 24V, 36V & 48V. Alle Ausgangsspannungen können angepasst werden (je nach Modell ±10 % oder ±20 % des Nennwertes). Ein Übertemperatur-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz sowie alle notwendigen Zulassungen für die Nutzung in der Medizintechnik (IEC 60601-1) sind



gegeben. Die Netzteile eignen sich für Betriebsspannungen von 85 VAC bis 264 VAC und der Betrieb mit voller Ausgangsleistung ist über einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C möglich. Current Sharing ermöglicht das Parallelschalten mehrerer Netzteile für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf. Die Geräte eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Industrie, Medizin, Militär sowie Prozessautomatisierung.

Die LCM Serie von Artesyn besteht aus mehreren Serien für verschiedene Leistungsbereiche: von 300 - 3000 Watt.

- Ausgangsleistung 600 W
- Weit-Eingangsbereich 85-264 VAC, 47-63 Hz
- Abmessungen 190,5 x 114,3 x 61 mm
- Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C, ab 50 °C Derating
- MTBF > 500.000 h
- 5 V / 2 A Standby-Ausgang optional
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- Class I.
- OCP, OVP, OTP
- Digitale Kontrollmöglichkeit über PMBus
- Wirkungsgrad von bis zu 89 %
- Lüfter mit variabler Drehzahl
- 2xMOPP

Preis auf Anfrage

auf Anfrage

Technische Daten:

LCM600L

Ausgangsspannung (V)	12
Ausgangsstrom max. (A)	52



Leistung (W) Belüftet□	600
Lieferbar	auf Anfrage
LCM600N	
Ausgangsspannung (V)	15
Ausgangsstrom max. (A)	44
Leistung (W) Belüftet□	600
Lieferbar	auf Anfrage
LCM600Q	
Ausgangsspannung (V)	24
Ausgangsstrom max. (A)	27
Leistung (W) Belüftet□	600
Lieferbar	auf Anfrage
LCM600U	
Ausgangsspannung (V)	36
Ausgangsstrom max. (A)	16,7
Leistung (W) Belüftet[600
Lieferbar	auf Anfrage



LCM600W Ausgangsspannung (V) Ausgangsstrom max. (A) Leistung (W) Belüftet□ Belüftet□ auf Anfrage



So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051

Anfrage per WhatsApp versenden